

Istituto Professionale Di Stato
Per L'Industria e L'Artigianato
"Galileo Galilei"



Allegato 011

Titolo: Campi in prossimità del tornio

Campo magnetico in μT

Rif. pianta	Record	Minimo	Massimo	Media	Incertezza estesa %	Incertezza estesa in μT	Valore medio + incertezza estesa	Note
1	1	0,04	0,06	0,05	18,4%	0,01	0,06	Misure di fondo
2	3	0,13	0,14	0,14	18,4%	0,03	0,17	
3	4	0,11	0,12	0,12	18,4%	0,02	0,14	
4	5	0,07	0,08	0,08	18,4%	0,01	0,09	
5	6	0,06	0,08	0,07	18,4%	0,01	0,08	
6	7	0,05	0,06	0,06	18,4%	0,01	0,07	
7	8	0,06	0,08	0,07	18,4%	0,01	0,08	
8	9	0,08	0,10	0,09	18,4%	0,02	0,11	
9	10	0,11	0,12	0,12	18,4%	0,02	0,14	
10	11	0,10	0,11	0,11	18,4%	0,02	0,13	
11	12	0,22	0,23	0,22	18,4%	0,04	0,26	
12	13	0,54	0,55	0,54	18,4%	0,10	0,64	
13	14	0,79	0,80	0,79	18,4%	0,15	0,94	
14	15	0,45	0,46	0,45	18,4%	0,08	0,53	
15	16	0,50	0,51	0,50	18,4%	0,09	0,59	
16	17	0,62	0,63	0,62	18,4%	0,11	0,73	Vicino quadro alimentazione (40 cm dal muro)
17	18	0,44	0,44	0,44	18,4%	0,08	0,52	
18	35	17,14	17,36	17,26	18,4%	3,18	20,44	A 1,8 m da terra e 15 cm dal trasformatore
19	36	4,40	4,43	4,42	18,4%	0,81	5,23	A 1,8 m da terra e 30 cm dal trasformatore
20	37	2,00	2,02	2,01	18,4%	0,37	2,38	A 1,8 m da terra e 45 cm dal trasformatore

I campi evidenziati sono quelli che superano i limiti di esposizione stabiliti dalle norme.

Istituto Professionale Di Stato
Per L'Industria e L'Artigianato
"Galileo Galilei"



Campo Elettrico in V/m

Rif. pianta	Record	Minimo	Massimo	Media	Incertezza estesa %	Incertezza estesa in V/m	Valore medio + incertezza estesa	Note
1	2	0,00	0,10	0,10	14,9%	0,01	0,11	Misure di fondo
2	19	0,00	0,00	0,00	14,9%	0,00	0,00	
3	20	0,00	0,10	0,00	14,9%	0,00	0,00	
4	21	0,00	0,10	0,10	14,9%	0,01	0,11	
5	22	0,00	0,20	0,10	14,9%	0,01	0,11	
6	23	0,20	0,20	0,20	14,9%	0,03	0,23	
7	24	0,30	0,30	0,30	14,9%	0,04	0,34	
8	25	0,10	0,10	0,10	14,9%	0,01	0,11	
9	26	0,10	0,10	0,10	14,9%	0,01	0,11	
10	27	0,10	0,30	0,20	14,9%	0,03	0,23	
11	28	0,20	0,40	0,30	14,9%	0,04	0,34	
12	29	0,30	0,30	0,30	14,9%	0,04	0,34	
13	30	0,70	0,80	0,80	14,9%	0,12	0,92	
14	31	1,70	1,70	1,70	14,9%	0,25	1,95	
15	32	5,50	5,50	5,50	14,9%	0,82	6,32	
16	33	13,60	13,60	13,60	14,9%	2,03	15,63	Vicino quadro alimentazione (40 cm dal muro)
17	34	2,60	2,60	2,60	14,9%	0,39	2,99	
18								A 1,8 m da terra e 15 cm dal trasformatore
19								A 1,8 m da terra e 30 cm dal trasformatore
20								A 1,8 m da terra e 45 cm dal trasformatore

I campi evidenziati sono quelli che superano i limiti di esposizione stabiliti dalle norme.